


DIM-REMOTE-R1

Série contrôleur

LUX

Solutions d'éclairage



Mesures en mm

Produit	Couleurs de finition	Blanc
	Contrôle sans fil	Fréquence radio (RF) 2,4 GHz
	Portée du signal	96' (30 m) sans obstacles
	Nombre de synchronisations	1 récepteur ou plus
	Encastrable	Oui
Caractéristiques électriques	Manufacturier	innovaDEL
	Tension	3 VDC
	Courant à l'utilisation	<5 mA
	Courant en mode veille	<2 µA
Dimensions	Source d'alimentation	Pile CR2032
	Diamètre	1 11/16" (43 mm)
	Hauteur	11/16" (17 mm)

Pour commander

DIM-REMOTE-R1-(C)

Couleur (C)

Code	Détails
BK	Noir 
WH	Blanc 

Jumelage

Deux méthodes de jumelage sont possibles pour la télécommande.

Méthode de synchronisation 1

1. Appuyer rapidement sur le bouton de jumelage.
2. Immédiatement appuyer sur le bouton « on/off ».
3. Le témoin lumineux clignotera rapidement quelques fois, indiquant que la synchronisation s'est bien effectuée.

Méthode de désynchronisation 1

1. Appuyer 5 secondes sur le bouton de jumelage pour tout désynchroniser.
2. Le témoin lumineux clignotera rapidement quelques fois, indiquant que la désynchronisation s'est bien effectuée et que toutes les télécommandes sont désynchronisées.

Méthode de synchronisation 2

1. Éteindre la télécommande, puis l'allumer et répéter une fois.
2. Immédiatement appuyer sur le bouton « on/off » rapidement 3 fois.
3. Le témoin lumineux clignotera 3 fois, indiquant que la synchronisation s'est bien effectuée.

Méthode de désynchronisation 2

1. Éteindre la télécommande, puis l'allumer et répéter une fois.
2. Immédiatement appuyer sur le bouton « on/off » rapidement 5 fois.
3. Le témoin lumineux clignotera 5 fois, indiquant que la désynchronisation s'est bien effectuée et que toutes les télécommandes sont désynchronisées.

Avertissement

- ♦ La distance de détection est variable en fonction du matériel et de la couleur ou de la texture de celui-ci.
- ♦ Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de 12 VDC ou 24 VDC. Ne jamais le brancher directement à une source de haute tension.
- ♦ Ce produit doit être branché en utilisant les connecteurs intégrés.
- ♦ Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
- ♦ Ce produit doit être installé par une personne qualifiée ou un électricien, en respectant le code électrique en vigueur.

Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web luxsolutions.ca ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.

