


# TRANS-24VC-DUP

Série transformateur

# LUX

Solutions d'éclairage



Produit	Manufacturier	innovaDEL
Caractéristiques électriques	Puissance	36 W, 48 W et 60 W
	Tension	24 VDC
	Entrée	Branchement direct 120 V
	Sortie	Connecteur Dupont 24 VDC
	Charge maximale	3 Ampères (72w en 24V)
Gradable	Non	

## Spécifications des variantes

Puissance	Courant à l'entrée	Longueur (A)	Largeur (B)	Hauteur (C)
36 W	1,5 A	4 1/2" (114 mm)	2" (51 mm)	1 1/4" (32 mm)
48 W	2 A	4 1/2" (114 mm)	2" (51 mm)	1 1/4" (32 mm)
60 W	2,5 A	4 3/4" (120 mm)	2 1/16" (53 mm)	1 5/16" (33 mm)

## Pour commander

TRANS - 24VC - DUP - (P)

### Puissance (P)

Code	Détails
36W	36 W
48W	48 W
60W	60 W

# LUX

## Avertissement

- ♦ Ce produit doit être installé par une personne qualifiée ou un électricien, en respectant le code électrique en vigueur.
- ♦ Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
- ♦ Ce produit doit être branché en utilisant les connecteurs intégrés.
- ♦ Ce produit peut avoir un délai d'allumage jusqu'à 2 secondes.

## Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web [luxsolutions.ca](http://luxsolutions.ca) ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.